📖 Ръководство за потребителя – Wi-Fi Умен Ключ

1. Описание на продукта

Този нов стъклен безжичен смарт ключ с Wi-Fi + RF управление е създаден да замести традиционните ключове и предлага различни начини за контрол.

- Поддържа нова функция за мулти-контролна асоциация с други смарт ключове чрез приложението Smart Life/Tuya.
- Възможност за управление на подсветката (вкл./изкл.) и запазване на релето в последния му статус.
- Устойчивото на надраскване стъклено покритие е подходящо за различни интериорни стилове.

👉 Забележка: Включване/изключване на звука на бутоните

- Не извършвайте никакви действия в рамките на 6 секунди.
- Натиснете бутона на ключа 4 пъти и задръжте при четвъртото натискане, докато чуете сигнал „Ди-Ди“ (2 пъти) – операцията е успешна.

---

2. Информация за безопасност

⚠️ Риск от електрически удар!
Неправилното боравене с електричество може да причини наранявания и материални щети.

- Ако не сте сигурни в някоя част от инсталацията, потърсете помощ от квалифициран електротехник.

---

3. Технически параметри

- Модел: WS-EU-RF / WS-US-RF
- Напрежение:
  - US: 90–130V AC, 60Hz / 200–240V AC, 50Hz
  - EU: 200–240V AC, 50Hz
- Максимален ток: 2.5A на канал; Общо 2.5A
- Безжичен протокол: Wi-Fi 2.4GHz + RF 433MHz

---

4. Предупреждения

- **Изключете захранването от автоматичния предпазител (бушон) и се уверете, че няма ток, преди да започнете свързването.**

---

5. Подготовка за инсталация и свързване

A. Свързване на кабели:

- **Фазовият проводник (Live) → клема „L“**
- **Кабелите за лампите → клеми „L1, L2, L3, L4“**
    - **1-канален ключ → L1**
    - **2-канален ключ → L1, L2**
    - **3-канален ключ → L1, L2, L3**
    - **4-канален ключ → L1, L2, L3, L4**

B. Инсталация на кондензатор:
Ако лампата премигва или остава леко светната:

- **Свържете кондензатора между L1 и N линия (независимо дали е 1, 2, 3 или 4-канален ключ).**

---

6. Метод за Wi-Fi свързване

Добавяне и изчистване на Wi-Fi код (нова версия)

1. **Уверете се, че телефонът ви е свързан към Wi-Fi и Bluetooth.**
2. **Отворете приложението Smart Life/Tuya и натиснете „+“.**
    - **Ще се появи автоматичен прозорец → изберете „Go to add“.**
3. **Изберете устройството, което искате да добавите, и натиснете „Add“.**
4. **Въведете паролата на Wi-Fi мрежата и натиснете „Confirm“.**
5. **Изчакайте връзката да се осъществи успешно.**
6. **Натиснете „Done“, за да завършите и да преименувате устройството.**

Нулиране/повторно сдвояване на Wi-Fi

- **Натиснете бутона на ключа 6 пъти, като задържите при 6-то натискане.**
- **Освободете, когато чуете сигнал „Ди-Ди-Ди“ (3 пъти).**
- **След 3 секунди синият индикатор ще започне да мига бързо → нулирането е успешно.**

7. Метод за RF сдвояване (433 MHz)

Добавяне на RF код

1. **Уверете се, че ключът е в изключено положение.**
2. **Натиснете бутона за:**
    - **8 секунди → ще чуете „Ди-Ди“ (2 пъти) → успешно сдвояване за вкл./изкл.**
    - **5 секунди (ключ изключен) → ще чуете „Ди“ (1 път) → след това натиснете бутона на дистанционното → сдвояване за само включване.**
    - **5 секунди (ключ включен) → ще чуете „Ди“ (1 път) → след това натиснете бутона на дистанционното → сдвояване за само изключване.**

Изчистване на RF код

- **Уверете се, че ключът е изключен.**
- **Натиснете бутона дълго, докато чуете сигнал „Ди-Ди-Ди-Ди“ (4 пъти).**
- **RF кодът е изчистен успешно.**